

## Ръководство за употреба на 4G детски смарт часовник


Моля, изтеглете приложението „SeTracker2“



- Изключете часовника, преди да инсталирате Nano SIM карта.

Златистата страна на SIM картата трябва да е обрната към задната част на часовника, а изрязаният ъгъл на SIM картата трябва да е успореден с изрязания ъгъл на слота за SIM карта. Стрелната върху SIM-картата трябва да сочи към задната част на часовника. След поставянето на часовника се уверете, че няма изпъкнали части по SIM-картата, тъй като това може да доведе до повреда на часовника.

Мрежови изисквания: Активирайте функцията за идентификация на обзидация се и активирайте GPRS достъп до интернет (часовникът поддържа 4G данни).



- Когато поставите часовника обратно в корпуса, първо поставете страната с бутоните на часовника с лявата ръка и я закрепете

- Натиснете, както е показано на илюстрацията, върху страничните ъгли на часовника, за да го върнете в първоначалното му положение.

- Повторете предходната стъпка и натиснете другите странични ъгли.

### 01. Въвеждане във външния вид



- След като поставите картата, затворете напика на картата напълно и го затегнете добре. Ако не е затегнат напълно, съществува опасност от проникване на вода.

### 02. Зареждане и включване

- Моля, зарядете устройството за повече от два часа преди употреба.
- След пълното зареждане натиснете и задръжте бутона за включване за 5 секунди, за да включите устройството. След поставянето на картата монете да изключите часовника в настройките на часовника.
- За зареждане използвайте зарядния кабел, включен в комплекта. Преди зареждането изберете зарядния конектор. Времето за зареждане не трябва да надвишава 4 часа.
- Не използвайте зарядно устройство с изходна мощност над 5V 1A, тъй като в прогневен случай веригата може да изгори и зареждането да се провали.

### 04. Заргнете приложението и вийдете в системата.

- Заргнете приложението: отсканирайте QR-код справа с помощта на мобилния телефон или сайдте в APP Store, чтобы загрузить и установить SeTracker или SeTracker2.
- Вход в приложението: в интерфейса на входа намерете опцията за регистрация, регистрирайте се, използвайте своя адрес на електронната поща и след това въведете регистрационния си акаунт и парола за вход в приложението.




3. Изтеглете приложението

### 05. Приемане часовника

- Отворете приложението и свържете часовника с интерфейса на часовника.
- Показула, установи SIM картата и свържете часовника към мрежата за 3 минути. Ще се появи код за регистрация на часовника. Намерете регистрационния код на интерфейса на часовника и го въведете. При въвеждането потвърдете регистрационния код.
- Забелечка: След смена на SIM картата повторно въведете кода за регистрация на часовника. Регистрационният код ще се промени при всяка смена на картата.
- След успешно свързване часовниците ще могат да запазят номера си след свързване към мрежата. Моля, включете опцията за известия в приложението, за да получавате известия за състоянието на часовниците.

### 03. Инсталиране на SIM карта



- Намерете страната на високоговорителя на часовника, т.е. дълга, хоризонтално успоредна отвор, и след това обвийте екрана на часовника към себе си.
- Задръжте страничните ъгли на корпуса на часовника и извадете часовника от корпуса, като го натискате последователно с палеца.
- Дръжте задната част на часовника към себе си и извадете слота за SIM картата.



### 06. Функция

- Часовникът поддържа пълноценно диктоване, пътуване нагоре, пътуване надолу, пътуване надясно, пътуване надясно, дълго натискане и други операции. Можете да плъзнете с пръст по екрана, за да превключвате между различните функции, или да натиснете и задръжте екрана, за да изпълните съответната операция.
- Часовникът поддържа функции като звънене, чат WeChat, определено местоположение, видео звънене, будилник и др.
- Забелечка: за управление на часовника чрез приложението всички операции на часовника е необходимо да се предават на часовника от мрежата. При определени условия изпращането на мрежата може да бъде забавено. Действителното време на приемане зависи от състоянието на мрежата.

### 07. Техническо обслужване

- Не подлагайте часовника на продължително въздействие на висока влажност, висока температура и ниска температура.
- Данно отделение предназначено за защита от пълн в тапх помещениях, как ипные комнаты, офиси, лаборатории, студия легкой промышленности, складские помещения и т. д., и не подходит за особо пыльных помещений.
- Компанията си запазва правото да променя съдържанието на настоящето ръководство по всяко време без предварително уведомление.
- Нормално е някои функции да се различават в различните версии на софтуера.

#### 08. Чести проблеми

- Защо часовникът продължава да показва състоянието „Offline“?

Отговор: 1. Моля, проверете дали SIM картата е инсталирана правилно, дали индикаторът за мрежовия сигнал в лентата за състояние е нормален, дали има неизплатени такси и дали потока на данни е активиран. Ако мрежовата среда е лоша, часовникът се откача и след няколко минути отново се свързва със сървъра. 3. Използвайте мобилен си телефон, за да редактирате SMS съобщения „rw.123456.tsm“ и да ги изпратите на номера на мобилната карта на часовника си. Можете да информирате търговеца чрез SMS отговора, който часовникът е получил, за да потвърдите дали параметрите са правилни.

- Могат ли други членове на семейството да свързват своите часовници?

Отговор: Да, моля, първо се регистрирайте за акаунт и след това свържете часовника. До десет акаунта могат да свържат часовници. Заместник-администраторът трябва да се свърже с главния администратор за оторизация.

- Часовникът не се зарежда?

Отговор: 1. Нивото на батерията е твърде ниско, моля, заредете поне 30 минути. 2. Опитайте отново да заредите зарядното устройство. 3. Моля, почистете добре зоната за зареждане от мръсотия, ръжда и др. USB интерфейсът трябва да е в пълен контакт с зарядната глава, за да се зареди успешно.

#### 08. Често задавани въпроси

- Защо часовникът винаги показва статус „офлайн“?

Отговор: 1. Проверете дали SIM-картата е правилно инсталирана, дали сигналът на мрежата е нормален, дали се отразява в лентата за състоянието, дали няма задължения и дали трафикът на данни е активиран. 2. При лошо мрежово обкръжение часовниците ще бъдат изключени и повторно свързани към сървъра след няколко минути. 3. Използвайте мобилен си телефон, за да редактирате текстовото съобщение „rw.123456.tsm“ и да го изпратите на номера на мобилния телефон на часовника. Можете да съобщите на дилъра отговора CMC, получен от часовника, за да потвърдите правилността на параметрите.

- Могат ли други членове на семейството да използват часовника?

Отговор: Да, първо регистрирайте акаунта си, а след това свържете часовника. Към часовника могат да се свържат максимум 10 акаунта. Заместникът на администратора трябва да се обвърже към главния администратор, за да получи разрешение.

- Часовникът не се зарежда?

Отговор: 1. Аккумуляторът е прекалено изтощен, моля, заредете го за не по-малко от 30 минути. 2. Сменете зарядното устройство и опитайте отново да го заредите. 3. Проверете дали няма мръсотия, ръжда и др. на микото на зареждането. Моля, първо го почистете. За успешно зареждане USB-портът и зарядната глава трябва да са напълно свързани.