xiaomi

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Ръководство за потребителя · 01
–ˆ °˝‰⁄ ° ¸°˙ ˙ ˝ ’‘ ’“’ˆ– †˘„ Xiaomi UltraThin
5000 15 W · 07 H ng d n s d ng S c d phòng t˘ tính siêu m ng Xiaomi
5000 15W · 13 Panduan Pengguna Xiaomi Bank Daya Magnetik Ultra Tipis
5000 15 W · 19

英

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Общ преглед на продукта

Благодарим ви, че избрахте този продукт. С висококачествената литиево-йонна батерия и модер
разреждане, външната батерия се отличава с изключителна сигурност, мощност и съвместимост.

Сигурност: Външната батерия е проектирана с множество защитни технологии, коит
презареждане, прекалено разреждане, прегряване и късо съединение. Мощност: Ма
кабелно зареждане/разреждане достига 22.5 W. Съвместимост: Вграденият интелиге
зареждане осигурява съвместимост с повечето смартфони и дигитални устройства,
стандарти за бързо зареждане и разреждане.



ния чип за зареждане и

то предпазват от
ксималната мощност при
нтен USB контролер за
като поддържа водещите

Зареждане на външната батерия

Заредете външната батерия през USB-C порта. Статусът на индикатора за нивото на батерията е следният:

Ниво на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
	Мига бавно			
		Мига бавно		
			Мига бавно	
Мига бавно 0%-25% Изкл. Изкл. Изкл. 25%-50% Вкл. Изкл. Изкл. 50%-75% Вкл. Вкл. Изкл. 75%-99% Вкл. Вкл. Вкл.				
Напълно заредена Грешка при зареждане	Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Мига Мига Мига Мига бързо бързо бързо бързо			



Зареждане на други устройства

Зареждайте други устройства чрез USB-C порта. Състоянието на индикатора за батерията е както следва:

Ниво на батерията / Индикатор / Състояние на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
Ниво на батерията: от 100% до 75%	Включен	Включен	Включен	Включен
Ниво на батерията: 75% до 50%	Включен	Включен	Включен	Изключено
Ниво на батерията: 50% до 25%	Включен	Включен	Изключено	Изключено
Ниво на батерията: 25% до 1%	Включен	Изключено	Изключено	Изключено
Ниво на батерията: 0% до 1%	Мига бързо	Изключено	Изключено	Изключено
Ниско напрежение или изтощена батерия	Изключено	Изключено	Изключено	Изключено

Бележки:

- Външната батерия автоматично следи и зарежда други устройства
  включване или изключване.
- Натиснете бутона, за да видите оставащото ниво на батерията.
- Натиснете бутона два пъти, за да активирате режим на нисък ток. И
  Режимът на нисък ток се изключва автоматично след два часа или
- При безжично зареждане, ако не бъде открито устройство в рамки
  работи и всички индикатори ще изгаснат.
- По време на безжично зареждане, ако USB-C портът се използва за
  едновременно USB-C и безжичен изход.
- Задръжте бутона около 9 секунди, за да рестартирате външната ба
- Докато се зарежда, външната батерия позволява и безжично заре
  зарядно с изход 5 V/3 A, поддържа максимален изход 5 W; при заряд

Технически характеристики

Име: Външна батерия

Входящ порт: USB-C

Изходящ порт: USB-C

Номинална енергия на батерията: 18.58 Wh 3.79 V 4900 mAh
Типична енергия на батерията: 18.95 Wh 3.79 V 5000 mAh

Номинален капацитет: 3000 mAh (5 V= 2A)* USB-C вход: 5 V=3 A / 9 V=2.5 A 22.5 W макс.* USB-C изход: 5 V= 3 A / 9 V=2.5 A 22.5 W макс.*

Безжичен изход: до 15 W

USB-C и безжичен изход: 5 V=1.5 A 7.5 W макс. + 5 W макс.

Работна честота: 120 kHz–147 kHz

Ефективност на преобразуване: ˚80% (5 V= 2A) Механизъм за безжично зареждане: магнитна индукция Стандарт: GB 31241-2022, GB 4943.1-2022

*Посоченият капацитет се отнася до капацитета на батерията при н
времето поради спецификата на литиево-йонните батерии.

*Максималната мощност при кабелно зареждане/разреждане на въ
предоставени от вътрешната лаборатория на Xiaomi.

, без да е необходимо да натискате бутона за

Индикаторът за батерията ще мига последователно.
при повторно натискане на бутона.
те на 5 секунди, външната батерия ще спре да

зареждане на друго устройство, се активира

терия.
ждане на друго устройство. Когато се използва
но с 9 V и PD протокол, поддържа до 15 W.

Модел: MDY-20-EB
Тип батерия: литиево-йонна батерия
Размери: 98.5 × 71.5 × 6 mm

напускане на завода и може да намалее с

ьншната батерия достига 22.5 W. Данните са

Предпазни мерки

· Външната батерия отговаря на техническите стандарти за микромощна техника клас A и свързаните с тях спецификации.

· Не се опитвайте да разглобявате устройството или да променяте вътрешната му структура, антената и др., за да избегнете опасности.

· В места, където използването на безжични устройства е забранено със закон или наредба, като в самолети или медицински заведения, изключете устройството или спрете да го използвате съгласно съответните разпоредби. Използването на микромощни устройства в зони с електромагнитна защита трябва да отговаря на изискванията на органите за електромагнитна защита и съответните индустриални органи.

· Радиовълните, излъчвани от устройството, могат да повлияят на имплантируеми медицински апарати, като пейсмейкъри, кохлеарни импланти, слухови апарати и др. Когато използвате безжични зарядни устройства, дръжте разстояние от поне 30 см от имплантираното медицинско устройство.

· Идеалната работна температура е от 0°C до 35°C. Избягвайте горещи и влажни места. Използването на устройството в такива условия може да го повреди.

· Дръжте устройството далеч от източници на силна топлина. Не го поставяйте върху или в отоплителни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори.

· Изхвърляйте устройството според местните изисквания. Не го изхвърляйте с обикновените битови отпадъци. Спазвайте разпоредбите за електронни продукти и техните аксесоари и подкрепяйте рециклирането. · Не изпускайте, стискайте или пробождайте устройството.

· Съхранявайте устройството далеч от деца, за да ги предпазите от случайно повреждане, нараняване или поглъщане на малки части.

· Не зареждайте устройства, които не отговарят на стандарта Qi, и не използвайте неразрешени или несъвместими адаптери, зарядни, батерии или кабели, тъй като това може да причини пожар или други опасности.

· Не поставяйте чужди предмети като метални части или NFC карти в зоната за безжично зареждане на външната батерия. Преди зареждане отстранете всички метални предмети (кламери, игли и др.), които са се залепили магнитно към батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

· Поставете устройството, което поддържа Qi безжично за
Неправилното позициониране може да доведе до грешк
· Ако мобилното устройство е в дебел калъф или калъфът
транспорт, банкови карти и др.), външната батерия може
по-дебел от 2 мм, отстранете го преди да поставите устро

· След като мобилното устройство се зареди напълно, го отстранет
· Външната батерия е съвместима с iPhone 12 и по-нови мо
закрепване не използвайте калъф или използвайте магн
· За други марки или модели телефони, които поддържат
за да се осигури сигурно магнитно закрепване към външ
· За телефони Xiaomi използвайте магнитен калъф, закупе
и закрепване. · Не се опитвайте да разглобявате външнат

· Не излагайте външната батерия на топлина, огън или ср
слънчева светлина. · Не правете късо съединение на бате

· Не подлагайте външната батерия на механични удари.
· При употреба от деца се изисква надзор от възрастен.

Декларация за отказ от отговорност

Това ръководство е публикувано от Xiaomi или нейните местни фи
печатни грешки и неточности в ръководството, както и да актуали
предварително уведомление. Такива промени ще бъдат отразени
илюстрация. При разлики с реалния продукт, водещ е продуктът.

ареждане, правилно върху външната батерия.
и при зареждане.

т съдържа метални предмети или карти с чипове (карти за
 да не работи правилно, а калъфът да се загрее. Ако калъфът е
ойството за зареждане.

те от външната батерия.

одели, които поддържат MagSafe. За сигурно зареждане и
нитен калъф.

Qi безжично зареждане, използвайте магнитен калъф,
ната батерия.

ен от официални канали, за да гарантирате сигурно зареждане
та батерия.

реди с температура над 60°C (140°F). Пазете от директна
ерията.

лиали. Xiaomi си запазва правото да прави промени за коригиране на
зира софтуера и/или външната батерия по всяко време без
в следващи издания на ръководството. Изображенията са само за

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип MDY-20-EB отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Информация за WEEE

Всички продукти, носещи този символ, са електрическо и електронно оборудване за отпадъци (WEEE по Директива 2012/19/ЕС), което не бива да се смесва с битовите отпадъци. Вместо това, е необходимо да опазите човешкото здраве и околната среда, като предадете уреда си в специализиран пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване, назначен от местните власти или правителството. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат да се избегнат потенциални неблагоприятни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението и условията на тези пунктове.

Информация за RF излъчване

Това устройство е тествано и отговаря на приложимите норми за радиочестотно (RF) излъчване.

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в това ръководство са само с информативна цел. Действителният продукт и функциите може да се различават поради подобрения.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9-ти етаж, сграда 6, ул. Xi'erqi Middle Road 33, район Хайдян, Пекин,
100085, Китай
За повече информация посетете www.mi.com
Версия на ръководството: V1.0